

# Gigaset S850

## Der intelligente Kontaktmanager

- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Rufnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audioprofilen über Funktionstaste
- Bluetooth® und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



## Audio Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
  - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
  - und 4 Freisprechprofilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profiltaste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
  - 38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8“) Diagonale
  - 65.000 Farben , 8 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
  - Analog- oder Digital-Uhr
  - Persönliche Bilder
  - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
  - Anzeige der Gesprächsdauer

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Höertaste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
  - 22 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr

# Gigaset

Wherever you go.

- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

## Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- Blinkende Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-blinken: ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

## Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigationstaste
- „Abheben“- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprechtaste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

## SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum mit Versenden der ersten SMS  
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Versenden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 Kurz-SMS
- Versenden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

## PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®  
kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS-Outlook und MAC
- Media-Pool:
  - zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (BMP, JPG, GIF)
  - Formate:
    - CLIP-Bilder: 128 x 86 Pixel
    - Screensaver: 128 x 160 Pixel
  - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (WMA, MP3, WAV)
  - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit MS-Outlook

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows XP (32bit), Vista (32 und 64bit), Windows 7 (32 und 64bit), Windows 8 (32 und 64bit) sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.4.9 und höher (10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7)

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteilname editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile

# Gigaset

Wherever you go.

- Weiterleiten eines Gespraches zu einem anderen
- Mobilteil, mit Ruckfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gesprach (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstutzen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Schaltnetzteile

## Technische Daten

### Konfiguration

- Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar  
(s. hierzu auch [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet))
- Reichweitenerhohung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

1 Festnetzanschluss (a/b-analog)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router

### Standards

DECT, GAP, HDSP, SMS uber Festnetz,  
Bluetooth 2.0

### Mobilteil

- Standby: bis zu 300 Std.  
ca. 95 Std. bei standig aktiver  
Display-Beleuchtung
- Sprechzeit: bis zu 12 Std.

- Akku: 2 x AAA (NiMH)
- Ladezeit: ca. 5 Std.
- Reichweite:
  - im Gebauden: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- Abmessungen: 151 x 49 x 26mm (L x B x D)
- Gewicht: ca. 114g

### Basisstation

- Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- Abmessung: 97 x 116 x 62mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 100 g
- Basis geeignet fur Wandmontage

### Lieferumfang

- 1 Basisstation Gigaset S850
- 1 Mobilteil Gigaset S850H
- 1 Steckernetzgerat
- 1 Telefonanschlusskabel
- 2 AAA-Akku (NiMH)
- 1 Akku-Deckel
- 1 Gurtelclip
- 1 Bedienungsanleitung

### Geratefarbe

- Platin / Schwarz

### Datenblatt-Version

- 09.03.2015

# Gigaset

Wherever you go.